



Finalmente la postazione interprete che cercavi !!!



Scheda Tecnica: RX-E9002

Postazione Interprete digitale autonoma

L'RX-E9002 è una console doppia per l'interpretazione simultanea. Un unico dispositivo consente a uno o due interpreti di monitorare la sorgente audio locale e di tradurre su due canali. La console è ideale abbinata ad un sistema di traduzione simultanea portatile anche chiamato "Bidule".

Non necessita di unità di controllo esterne in quanto già dotata di alimentatore 220 V e di circuiti di routing dei canali.

Può essere usata anche per realizzare un sistema di traduzione simultanea a due canali all'interno di una cabina interpreti. Basta aggiungere uno o due trasmettitori portatili della serie 500/300/OTG/ oppure un trasmettitore EJ-774 a due canali.

L'RX-E9002 presenta numerose nuove funzionalità utili che contribuiscono a semplificare l'installazione, a migliorare la qualità audio e ad aumentare la flessibilità.

Dispone di monitor di controllo audio con regolazione separata del volume e di ulteriore uscita cuffia con controlli di volume e toni regolabili per eventuale terzo ascoltatore.

Panoramica:

- Adotta la tecnologia originale per conferenze interamente digitale, conforme alle norme internazionali IEC 60914 e IEC 6006.
- Funzionalità e struttura razionali, facile da usare.
- Aspetto in lega di alluminio. Design aerodinamico.
- Adotta una tecnologia di codifica audio e una tecnologia di compressione audio digitale. La qualità del suono è simile a quella dei CD. Gli interpreti e gli ascoltatori possono godere di un suono confortevole, naturale e di alta qualità.
- I circuiti di pre-amplificazione sono a bassissimo rumore.
- Display a LED per un facile utilizzo.
- 4 prese di ricarica USB su due lati.
- Amplificatore di potenza audio integrato.
- Compatibile con sistemi FM o a raggi infrarossi.
- Limitatore/compressore a 3 livelli.
- Il LED rosso lampeggia indicando la modalità Mute.
- La spia di indicazione del livello massimo consente ai tecnici di verificare facilmente che i livelli di uscita audio siano costanti.
- I connettori RCA semplificano la registrazione dell'interpretazione.
- Le numerose opzioni di collegamento per microfoni e cuffie disponibili per ciascun interprete rendono semplicissimo l'utilizzo delle attrezzature già in vostro possesso.
- Supporta una vasta gamma di cuffie e microfoni.
- I comandi individuali per ciascun interprete garantiscono livelli ottimali di ascolto e di uscita.
- Interblocco automatico del canale di trasmissione.
- Il segnale proveniente dalla sala entra automaticamente nel canale di interpretazione non impegnato
- Alimentazione esterna a 24 V CC.

Prodotti correlati:

Cuffia Interprete con microfono EMC-206 | Trasmettitori UHF Avteq serie: 500, 300, OTG, EJ-770, EJ-774 |

Caratteristiche Tecniche:

Modello	RX-E9002
Risposta in Frequenza	45Hz to 20kHz, +0/-3 dB re: 1kHz con bassi e alti flat
Distorsione	< 0.5% THD @ Piena potenza
SNR	> 82Db @ 1kHz
Attenuazione del crosstalk	> 63Db @ 1kHz
Controllo del timbro	Bassi: +12dB Boost or -12dB Cut @ 100Hz Acuti: +12dB Boost or -12dB Cut @ 10kHz
Ingresso audio	XLR regolabile;
Uscite audio	XLR; RCA
Alimentazione	110-240VAC, 50-60Hz, 3.25A alimentatore esterno
Dimensioni	335(L) x 182(W) x 65(H) mm
Peso	3 kg
Colore	Nero
Materiale	Lega di alluminio
Installazione	Da tavolo
Dotazione inclusa	Valigetta da trasporto in ABS IP65 (530L x 350W x 130H mm)

ACCESSORIO PER POSTAZIONE INTERPRETE EMC-206: CUFFIA STEREO CON MICROFONO

Cuffia a doppio padiglione, extra confortevole ad alta fedeltà, cavo 1,2m, jack 3,5 stereo.
(venduta separatamente)



Per completare il vostro impianto:

- Trasmettitore UHF (mono o bicanale): WT 500T, WT 300T, OTG 200T, EJ 770T, EJ 774T;
- Cuffia/e con microfono EMC -206;
- Ricevitori per il pubblico: WT 500R, WT300R, OTG200R;
- Valigie di ricarica: HDC-525/515/505/502, HDC-300/312, CHG-25;
- Auricolari (durevoli e igienizzabili o monouso): EM-101, CSIN-3NEO;

Prodotti correlati:

Cuffia Interprete con microfono EMC-206 | Trasmettitori UHF Avteq serie: 500, 300, OTG, EJ-770, EJ-774 |